

3-poort 2b 1a 1394 PCI Express FireWire Adapterkaart

StarTech ID: PEX1394B3



Deze 3-poort PCI Express FireWire Adapterkaart kan worden geïnstalleerd in een PCI Express-slot en voegt twee IEEE1394b-poorten (9-pins FireWire 800) en één IEEE1394a-poort (6-pins FireWire 400) toe, dat zorgt voor een hoge compatibiliteit met een breed scala van FireWire-apparaten (zoals DV-camcorders, externe harde schijven, digitale camera's, etc.).

De adapterkaart met 2b en 1a bevat een native (enkele chip) PCI Express-chipset, dat resulteert in snellere, meer betrouwbare en kosteneffectieve prestaties dan uitbreidingskaarten die gebruik maken van een "bridge"-chip.

Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer
- Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI Express-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met PCI Express

Eigenschappen

- Twee 9-pins FireWire 800-poorten met overdrachtsnelheden tot 800 Mbit/s per poort
- Een 6-pins FireWire 400-poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s
- Voorzien van een native PCI Express-chipset, geen bridge chip
- Inclusief low profile / half-height montagebracket
- Stroomaansluiting voor FireWire-apparaten met veel vermogen
- Compatibel met IEEE 1394b en achterwaarts compatibel met IEEE 1394a-2000- en 1394-1995-normen

Technische specificaties

Warranty	Lifetime
Poorten	3
Interface	FireWire 800 (1394b)
Bustype	PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Industriestandaarden	IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI 2.2
Chipsetcode	LSI/Agere - FW643
Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Male
Interne poorten	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Male
Externe poorten	1 - Firewire 400 (6 pin; IEEE 1394a) Female
Externe poorten	2 - Firewire 800 (9 pin; IEEE 1394b) Female
Maximale overdrachtsnelheid	800 Mbit/s
Besturingssystemen	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000, ME, 98SE Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10) Linux
Systeem- en kabelvereisten	Unused PCI slot
Notitie	Met de meegeleverde software kunnen drivers alleen "standaard" worden geïnstalleerd. Om de instelling van de drivers te kunnen aanpassen dient u software van een ander bedrijf aan te schaffen.
Lengte product	90 mm [3.5 in]
Breedte product	18 mm [0.7 in]
Hoogte product	120 mm [4.7 in]
Gewicht product	50 g [1.8 oz]
Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°C)
Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°C)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.5 lb]
Meegeleverd	1 - PCI Express FireWire-kaart
Meegeleverd	1 - FireWire-kabel
Meegeleverd	1 - Low profile bracket

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

