



Canon CanoScan LiDE 300 Specificaties

Pagina per categorie



Specificaties

SCAN



2400×4800_{dpi}

2400 x 4800 dpi



COPY

Auto Scan (automatische scanmodus)

48-bit

Auto Document Fix en Auto Photo Fix*

Input/Output



EZ Buttons

4 EZ-scanknoppen



Send to Cloud

Scannen naar cloud



USB Powered

Stroomvoorziening via USB



Advanced Z-lid

Z-deksel

SCAN
approx.
10sec.
Colour/A4/300dpi

Scansnelheid 10 seconden

Gedetailleerde specificaties

Technische specificaties

Type

Flatbedscanner

Scanelement

CIS

Lichtbron

LED met 3 kleuren (RGB)

Optische resolutie

2400 x 4800 dpi¹

Selecteerbare resolutie

25 - 19.200 dpi²

Interface

USB 2.0 High-Speed Mini-B

Scangradatie (kleur)

48-bits invoer -> 48/24-bits uitvoer

Scangradatie (grijstinten)

16-bits uitvoer -> 8-bits uitvoer

Maximale documentgrootte

A4 / Letter (216 x 297 mm)

EZ-scanknoppen

4 knoppen (PDF, AUTOMATISCH SCANNEN, KOPIËREN, VERZENDEN)

Snelheid waarmee wordt gescand**(Kleur)**

(Reflecterend)

14,8 msec/lijn (2400 dpi)

6,6 msec/lijn (1200 dpi)

3,8 msec/lijn (600 dpi)

2,2 msec/lijn (300 dpi)³

(grijstinten, zwart-wit)

(Reflecterend)

4,3 msec/lijn (2400 dpi)

2,2 msec/lijn (1200 dpi)

1,3 msec/lijn (600 dpi)

2,2 msec/lijn (300 dpi)⁴

Scansnelheid (A4, 300 dpi, kleur)

Ca. 10 sec.⁵

Scansnelheid (4 x 6 inch, 300 dpi, kleur)

Ca. 5 sec.⁶

Weergavesnelheid

Ca. 9 sec.⁷

Meegeleverde software

Scan Gear voor Win

Scan Utility voor Win

Stroomvoorziening

Via USB-poort

Stroomverbruik

ca. 4,5 W (in bedrijf, maximaal)

ca. 0,3 W (stand-by)

Afmetingen

250 × 367 × 42 mm

Gewicht

1,7 kg

Bedrijfstemperatuurbereik

5 - 35 °C

Luchtvochtigheid omgeving

Relatieve luchtvochtigheid 10-90% zonder condensatievorming

Ondersteunde besturingssystemen

Windows 10、 Windows 8.1、 Windows 7 SP1⁸⁹

De werking kan alleen worden gegarandeerd op een PC waarop Windows 7 of hoger vooraf is geïnstalleerd.

OS X 10.11.6、 macOS 10.12〜macOS 10.13

Minimale systeemvereisten

Scherf: 1024 x 768 XGA

Standaarddisclaimers

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

1. De optische resolutie is een meting van de maximale Hardware Sampling Resolution en is gebaseerd op ISO 14473.
2. Door de scanresolutie te verhogen, wordt het maximale scangebied beperkt.
3. De hoogste snelheid bij USB Hi-Speed op een Windows-pc. De tijd voor overdracht naar de computer is niet meegerekend.
4. De hoogste snelheid bij USB Hi-Speed op een Windows-pc. De tijd voor overdracht naar de computer is niet meegerekend.
5. De meegeleverde USB-kabel aansluiten op de poort van minimaal USB 3.0 op een PC. De snelheid voor kleurendocumenten (kleur A4 300dpi) is gemeten met ISO/IEC 29183 Doel A. Scansnelheid van kleurenfoto's (4"x6" 300 dpi) wordt gemeten met ISO//JIS SCID nr. 2. De scansnelheid wordt gerekend vanaf het indrukken van de knop Scan van het scannerstuurprogramma tot aan het verdwijnen van het statusbericht van het scherm. De scansnelheid is onder andere afhankelijk van de systeemconfiguratie, de interface, de software, de instellingen van de scanmodus en het documentformaat.
6. De meegeleverde USB-kabel aansluiten op de poort van minimaal USB 3.0 op een PC. De snelheid voor kleurendocumenten (kleur A4 300dpi) is gemeten met ISO/IEC 29183 Doel A. Scansnelheid van kleurenfoto's (4"x6" 300 dpi) wordt gemeten met ISO//JIS SCID nr. 2. De scansnelheid wordt gerekend vanaf het indrukken van de knop Scan van het scannerstuurprogramma tot aan het verdwijnen van het statusbericht van het scherm. De scansnelheid is onder andere afhankelijk van de systeemconfiguratie, de interface, de software, de instellingen van de scanmodus en het documentformaat.
7. De tijd voor voorverwerking is niet meegerekend.
8. Er is een internetverbinding of CD-ROM drive vereist om de software voor Windows te installeren. Een internetverbinding is vereist voor het gebruik van de volledige gebruikershandleiding.
9. TWAIN-stuurprogramma (ScanGear) is gebaseerd op de TWAIN-specificatie V1.9 en vereist Data Source Manager die met het besturingssysteem wordt meegeleverd.

* Alleen Windows

Meer manieren om te winkelen: ga naar de Canon Store of zoek een reseller.

Copyright 2018

